

Scanner inteligente com Conexão Wi-Fi

ADS-1700W



Personalize e incorpore seu fluxo de trabalho existente, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas.

O seu design compacto e portátil, a alta velocidade de digitalização e os recursos de otimização de imagem fazem do ADS-1700W da Brother perfeito para uso doméstico ou em pequenos escritórios e ideal para profissionais em trânsito.

- Digitalize um lado ou ambos os lados de documentos coloridos ou em preto e branco, em uma única passada e velocidade de até 25 ppm¹, com o seu scanner compacto e portátil.
- Digitalize documentos, cartões de plástico, recibos e fotos de até 86,4 cm de comprimento facilmente, usando o alimentador automático de documentos de até 20 folhas.
- Digitalize sem fio diretamente para PC, serviços na nuvem⁴, dispositivos móveis³ e rede, e mais, interface USB 3.0 para conexões locais.
- A tela de toque colorida de 2,8" oferece digitalização com apenas um toque para destinos predefinidos.
- A Digitalização de Início Automático permite que você, ao colocar o papel no alimentador, inicie automaticamente a digitalização para um perfil predefinido.
- Suporte à digitalização para múltiplos destinos, incluindo Arquivo², Imagem², OCR², E-mail, Pasta de Rede, Dispositivos Móveis³ e muito mais para ajudar a otimizar seus processos de negócios.

Especificações:

Tipo de Scanner	CIS (sensor de imagem por contato) duplo
Interfaces Padrão	Wireless 802.11 b/g/n, Micro USB 3.0
Velocidade de Digitalização Simplex (apenas um lado) ¹	Até 25 ppm (em cores e monocromático)
Velocidade de Digitalização Duplex (frente e verso) ¹	Até 50 ipm (em cores e monocromático)
Capacidade de Entrada de Papel (ADF)	Até 20 folhas
Tamanho do Documento (máx.)	21,6 (L) x 86,4 (C) cm
Tamanho do Documento (mín.)	5,1 (L) x 7,0 (C) cm
Gramatura	51.8 até 128 g/m ²
Display LCD (tamanho/tipo)	Tela de toque colorida de 2,8" (LCD)
Resolução de digitalização (máx.)	Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Profundidade de Cor (bit)	48 bits (entrada) / 24 bits (saída)
Profundidade de Tons de Cinza (bit)	256 níveis
Opções de Digitalização	Arquivo ² , Imagem ² , OCR ² , E-mail, E-mail Server ⁶ , Rede, FTP, Dispositivos Móveis ³ e Unidade de memória flash USB
Sistemas Operacionais Compatíveis	Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7(SP1) Mac® OSX v10.11.6, 10.12.x, 10.3.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis ³	Brother iPrint&Scan
Interface USB Direta	Sim
Compatibilidade de Driver	TWAIN, WIA, ICA, SANE
Ciclo de Trabalho Diário ⁵	Até 1000 digitalizações/dia
Fonte de Alimentação	110-120 V CA (corrente alternada)
Consumo de Energia	Aprox. 9 W (Digitalizando) Aprox. 4,5 W (Modo Pronto) Aprox. 1,6 W (Modo Sleep)
Certificação ENERGY STAR®	Sim
Software Incluso ⁴	Power PDF, Nuance® PaperPort® 14 SE, Brother iPrint&Scan
Garantia	1 ano de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

PUR-2001C	Rolo de Tração (aprox. 100.000 digitalizações) [†]
SP-2001C	Lâmina Separadora (aprox. 10.000 digitalizações) [†]

Conteúdo da Caixa:

Scanner ADS-1700W Brother
Adaptador CA
Guia de Configuração Rápida
Certificado de Garantia
Folha de Registro do Produto



Suporte por telefone ou por chat – suporte durante toda a vida útil de seu equipamento. Na Brother, queremos garantir que sua experiência conosco seja excepcional. Visite-nos em www.brother.com.br, onde você pode fazer o download dos drivers e softwares mais recentes dos produtos, ver os manuais dos produtos, saber como aproveitar ao máximo seu produto com vídeos explicativos e encontrar respostas para as perguntas mais frequentes.



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

* Devem ser adquiridos separadamente.

[†] Rendimento aproximado de páginas. Pode variar conforme o uso.

¹ Velocidade de digitalização colorida ou monocromática, tamanho carta a 300 dpi.

² Quando conectado a um PC com software apropriado instalado.

³ Requer conexão a uma rede sem fio.

⁴ Estes recursos dependem de driver e software baixados. Programas de gerenciamento de documentos podem ser baixados separadamente no site do fabricante.

Requer conexão com a internet. Consulte o Guia do Usuário para mais informações.

⁵ O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos similares da Brother.

Para obter vida útil máxima, é melhor escolher um scanner cujo ciclo de trabalho diário exceda suas necessidades.

⁶ Requer suporte ao servidor de e-mails.